

Quadralite Navigator X Plus F

Navigator X Plus to nadajnik radiowego systemu Quadralite Navigator X, który pozwala zdalnie sterować lampami błyskowymi. Daje możliwość nie tylko ręcznej regulacji mocy błysku (M), ale jest też kompatybilny z automatycznym pomiarem światła (TTL) i może pracować w trybie synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS)¹. Możliwe jest też skorzystanie z synchronizacji błysku na pierwszą i drugą kurtynę migawki² oraz zdalne sterowanie trybem stroboskopowym (Multi).

Navigator X Plus łączy w sobie zalety obu wcześniej zaprezentowanych generacji Navigatorów X. Zachowując niewielką obudowę udało się zmieścić niemal wszystkie funkcje znane z modelu X2 jednocześnie dodając nowe. Największą nowością w modelu X Plus jest wbudowany system Bluetooth, który pozwala połączyć go z aplikacją Quadralite Photo App służącą do sterowania lampami błyskowymi z poziomu telefonu czy tabletu (Android i iOS). Kolejną nowością w stosunku do swojego poprzednika jest pojawienie się na obudowie pięciu klawiszy (A,B,C,D,E), które otwierają bezpośrednie dojście do sterowania pięcioma grupami lamp błyskowych. Daje to szybki dostęp do ustawień konkretnej grupy, a co za tym idzie usprawnia pracę na planie zdjęciowym. Zmieniła się także skala regulacji błysku, którą tym razem można używać z dokładnością nawet do 0,1 EV³. W menu nadajnika pojawia się też funkcja wyszukiwania kanałów komunikacji pozbawionych zakłóceń radiowych, które niekorzystanie wpływają na stabilność pracy lamp i samego nadajnika.

Pokrętło sterujące i niemal wszystkie klawisze zostały ułożone po lewej stronie obudowy co powoduje, że nie trzeba odrywać prawej ręki trzymającej aparat, aby dokonać zmian w mocy oświetlenia. Na górnym panelu obudowy umieszczona jest stopka służąca do podłączenia nadajnika innego systemu radiowego np. Quadralite Navigator Kit, i używania go jednocześnie z Navigatorem X Plus⁴. Z przodu obudowy umieszczona jest dioda, której podstawowym zadaniem jest wspomaganie automatycznych systemów ustawiania ostrości, w których wyposażone są aparaty⁵. Przyda się to szczególnie w sytuacjach, gdy sesja odbywa się w warunkach słabego oświetlenia zarówno w studiu jak i poza nim. Podłączenie nadajnika do aparatu zostało udoskonalone i opiera się na stopce wyposażonej w mechanizm blokady, który pozwala na szybkie podpięcie i odpięcie urządzenia. Na bocznym panelu obudowy znajduje się złącze USB typu C, które służy do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oraz port synchronizacji przewodowej, który może zarówno przyjmować jak i wyprowadzać sygnał na zewnątrz. Nadajnik zasilany jest za pomocą dwóch baterii typu AA.

Najważniejsze cechy Navigatora X Plus:

- dostępny w wersjach do aparatów Canona, Nikona, Sony, Fujifilm oraz Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) i Pentax¹,
- pozwala zdalnie sterować lampami zgodnymi z systemem Navigator X,
- jest kompatybilny z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL,
- wykorzystuje częstotliwość radiową 2,4 GHz, która gwarantuje najlepszą responsywność urządzeń i zasięg (aż do 100 m),
- pozwala na kontrolę nad 5 grupami lamp w 32 kanałach komunikacji radiowej,
- posiada system wspomagania autofokusa, który usprawnia automatyczne ustawianie ostrości w słabym oświetleniu⁵,
- wyposażony w pięć klawiszy szybkiego dostępu do ustawień grup lamp (A,B,C,D,E),
- wbudowany moduł Bluetooth pozwala na łączenie z telefonem i tabletem z zainstalowaną aplikacją Quadralite Photo App,
- pozwala synchronizować błysk aż do 1/8000 s (HSS),
- daje się szybko montować na aparat dzięki automatycznej blokadzie stopki,
- ergonomicznie ustawione klawisze i pokrętło sterujące,
- górna stopka pozwala podłączyć dodatkowe nadajniki radiowe innych producentów,
- zaopatrzony w złącze USB typu C, które służy do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware).



1 Należy dopasować odpowiednią wersję nadajnika do posiadanego aparatu.

2 W zależności od wersji. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi nadajnika.

3 Funkcję tę wspierają jedynie niektóre modele lamp. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi lampy.

4 Górna stopka połączeniowa nie jest przewidziana do tego, aby podpinąć do niej lampy błyskowe.

5 Wspomaganie autofokusa nie działa w wszystkich aparatach. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi nadajnika.

Specyfikacja

Model	Quadralite Navigator X Plus F
Typ produktu	Sterownik radiowy z funkcją TTL i HSS
Kompatybilny z	Fujifilm
Tryby błysku	TTL/M/Multi/OFF
High Speed Sync	do 1/8000 s
Zasięg	100 m
Częstotliwość	2.4 GHz
Tryby zdalny	Master
Kanały	32
Grupy	5
Zasilanie	2 x AA
Złącze synchronizacyjne	2.5mm Jack
Aktualizacja oprogramowania	Tak (przez port USB-C)
Wskaźnik gotowości	Dioda
Ekran	Matryca LCD o wysokim kontraście
Temperatura pracy	+10°C do +50°C
Długość x wysokość x szerokość	70 x 72 x 80 mm
Waga	90 g (bez baterii)

5 901698 718299 >
Quadralite Navigator X Plus F Transmitter**EAN:** 5901698718299**Gwarancja:** 2 lata**Pudełko:** 108x105x70mm**Zestaw zawiera:**

- nadajnik Navigator X Plus F,
- instrukcję obsługi.