

Cechy

- ⦿ Maksymalna moc 80 W
- ⦿ Wymienne obiektywy
- ⦿ Temperatura barwowa 5600 K (± 200 K)
- ⦿ Możliwość montażu filtrów GOBO
- ⦿ Zasilanie poprzez NP-F lub dołączony zasilacz
- ⦿ Regulacja mocy w zakresie 5 - 100%
- ⦿ Odzworowanie barw na poziomie CRI ≥ 97
- ⦿ Kompaktowy rozmiar

Specyfikacja

Model	Quadralite SVL-800S
Moc	80 W
Wymiary	29 x 12 x 10 cm
Temperatura barwowa	5600 K (± 200 K)
CRI	≥ 97
TLCI	≥ 98
Fotometria	8600 lux / 1 m
Wentylator chłodzący	Tak
Regulacja mocy światła	W stopniach od 5 - 100%
Montaż	Trzpień 5/8" oraz punkt montażowy na gwint 1/4"
Regulacja kąta wiązki światła	15 - 40°
Technologia LED	COB
Marka chipu LED	CREE
Napięcie	110 - 240 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Żywotność diody LED	50000 godzin
Zasilanie	Zasilacz AC/DC, 2x NP-F z adapterem lub dedykowana bateria typu NP-F (14,8 V)
Waga (bez akumulatora)	1269 g



- 1 Pokrętko zasilania (włączanie/wyłączanie)
- 2 Pokrętko jasności (regulacja jasności)
- 3 Zwalniacz akumulatora
- 4 Pierścień ustawiania ostrości
- 5 Mocowanie statywowe
- 6 Wejście zasilania DC
- 7 Wyświetlacz LCD



Instrukcja obsługi

SVL-800S

lampa LED





Soczewka skupiająca L-60



Nazwa produktu	Obiektyw
Kod modelu	L-60
Marka	Quadralite
Typ obiektywu	Do użytku z optycznym snootem
Kompatybilne mocowanie	Canon EF
Tryb ostrości	ręczny
Materiał	metal + szkło optyczne
Stała długość ogniskowej	60 mm
Ogniskowa	F2.8
Zakres ostrości	0.3 m - ∞
Rozmiar	68 x 58 mm
Waga	280 g

Użytkowanie i gwarancja

- W przypadku gdy pojawiają się uszkodzenia lub gdy urządzenie przestanie działać poprawnie należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem produktów marki Quadralite.
- Producent udziela dwuletniej gwarancji na urządzenie.
- Wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia dokonywane na własną rękę są niedopuszczalne i skutkują natychmiastową utratą gwarancji.
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz wyniki z niewłaściwego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją.
- Naprawy dokonywane przez nieautoryzowany serwis skutkują utratą gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego pędzla lub ściereczki. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani używać detergentów do czyszczenia jego powierzchni. Czyszczenie można dokonywać jedynie powierzchniowo.
- Na czas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z zapisami instrukcji obsługi.

KONTAKT :

www.quadralite.pl
info@quadralite.pl

Dziękujemy za zakup

CE RoHS ♻